


**Türstation UP INOX Antivandal AUDIO 2-reihig mit 16 Tasten**
**Art. Nr. AX2016**

- Audio - Frontplatte Edelstahl
- Frontplatte sichtbar mit Sicherheits-Torx verschraubt
- Sicherheits-Torx Schlüssel beiliegend
- Einbaukomponenten im Lieferumfang nicht enthalten
- Inkl. UP-Kasten
- Namensschildbeleuchtung mit Soffitten
- Namensschild von vorne tauschbar

Audio - Türstation mit folgenden Merkmalen: Material/Oberfläche: Edelstahl; Frontplatte sichtbar mit Sicherheits- Torx verschraubt; Sicherheits- Torx Schlüssel beiliegend; Montageart: Unterputz mit UP-Kasten; Namensschildbeleuchtung mit Soffitten; Namensschild von vorne tauschbar; Lautsprecherbefestigung für Fermax Einbaulautsprecher vorbereitet; Stichschutz für Lautsprecher; Metalltasten getrennt von Anschlusskontakt in UP Dose; 2reihig mit 16 Tasten; Maße: Frontplatte (B x H x T) 180 x 385 x 2,5 mm; Maße: Unterputzdose (B x H x T) 160 x 365 x 55 mm;

**Technische Information**

|                               |                  |                      |                    |
|-------------------------------|------------------|----------------------|--------------------|
| Anzahl der Ruf-/Klingeltasten | 16               | Montageart           | Unterputz          |
| Werkstoff der Klingeltasten   | rostfreier Stahl | Installationstechnik | systemunabhängig   |
| System VDS                    | Ja               | Tastenzahl           | 16                 |
| System 4+n                    | Ja               | Modulare Bauweise    | Nein               |
| Material Front                | rostfreier Stahl | Farbe                | Silber             |
| Frontplatte Höhe              | 385 mm           | Abm. Frontplatte     | 180 x 385 x 2,5 mm |
| Frontplatte Breite            | 180 mm           | Abm. UP-Dose         | 160 x 374 x 55 mm  |
| Einbauhöhe                    | 374 mm           | Anzahl Reihen        | 2                  |
| Einbaubreite                  | 160 mm           |                      |                    |
| Einbautiefe                   | 55 mm            |                      |                    |

**Zu diesem Artikel gehört:**

|            | Art.Nr.     | Bezeichnung               |
|------------|-------------|---------------------------|
| Ersatzteil | RCAX33A     | Torxschlüssel             |
| Ersatzteil | FLAMP24     | Soffitte                  |
| Ersatzteil | RC00390     | Plexischild               |
| Ersatzteil | RCAX32F     | Torxschraube Edelstahl    |
| Ersatzteil | RC0039A     | Namensschildträger        |
| Ersatzteil | RC005A      | Namensschild Papier       |
| Ersatzteil | RC2016      | Tastenblock               |
| Ersatzteil | E97-9-85302 | LED-Soffitte              |
| Ersatzteil | RC0041XC    | Tasteroberteil 2fach rund |
| Zubehör    | AX2V18      | UP-Regendach              |
| Zubehör    | AX2P18      | AP-Gehäuse                |