


**Türstation UP INOX Antivandal VIDEO 4-reihig mit 40 Tasten und Bohrung P1**
**Art. Nr. AX4040P1VI**

- Video - Frontplatte Edelstahl mit Stanzung Postschloss
- Frontplatte sichtbar mit Sicherheits-Torx verschraubt
- Sicherheits-Torx Schlüssel beiliegend
- Einbaukomponenten im Lieferumfang nicht enthalten
- Inkl. UP-Kasten
- Namensschildbeleuchtung mit Soffitten
- Namensschild von vorne tauschbar

Video - Türstation mit folgenden Eigenschaften: Frontplatte sichtbar mit Sicherheits- Torx verschraubt; Sicherheits- Torx Schlüssel beiliegend; Montageart: Unterputz mit UP-Kasten; Namensschildbeleuchtung mit Soffitten; Namensschild von vorne tauschbar; Lautsprecherbefestigung für Fermax Marine Videolautsprecher vorbereitet; Stichschutz für Lautsprecher Blindabdeckung FPVT09692 ist nicht im Lieferumfang enthalten und in eigener Position beschrieben; vorbereitet für eine spätere Umrüstung auf Video durch einfachen Lautsprechertausch; Metalltasten getrennt von Anschlusskontakt in UP Dose; 4reihig mit 40 Tasten; Mit 40 Klingeltasten (4 nebeneinander, 10 übereinander); Stanzung für elektronisches oder mechanisches Postschloss; Material/Oberfläche: Edelstahl; Maße: Frontplatte (B x H x T) 340 x 431 x 2,5 mm; Maße: Unterputzdose (B x H x T) 320 x 411 x 55 mm;

**Technische Information**

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten	40	Montageart	Unterputz
System DUOX	Ja	Installationstechnik	systemunabhängig
System VDS	Ja	Tastenzahl	40
Werkstoff der Klingeltasten	rostfreier Stahl	Modulare Bauweise	Nein
Material Front	rostfreier Stahl	Farbe	Silber
Frontplatte Höhe	431 mm	Abm. Frontplatte	340 x 431 x 2,5 mm
Frontplatte Breite	340 mm	Abm. UP-Dose	320 x 411 x 55 mm
Einbauhöhe	411 mm	Anzahl Reihen	4
Einbaubreite	320 mm		
Einbautiefe	55 mm		

**Zu diesem Artikel gehört:**

	Art.Nr.	Bezeichnung
Ersatzteil	RCAX32F	Torxschraube Edelstahl
Ersatzteil	RC00390	Plexischild
Ersatzteil	RCAX33A	Torxschlüssel
Ersatzteil	FLAMP24	Soffitte
Ersatzteil	RC2020	Tastenblock
Ersatzteil	RC0039A	Namensschildträger
Ersatzteil	RC005A	Namensschild Papier
Ersatzteil	RC0041XC	Tasteroberteil 2fach rund
Ersatzteil	E97-9-85302	LED-Soffitte
Zubehör	AX4V48	UP-Regendach
Zubehör	AX4P48	AP-Gehäuse
Zubehör	PP100S22	elek. Postschloss

	<b>Art.Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>
Zubehör	F4800	Netzgerät
Zubehör	P1	Postschloss
Zubehör	FPVT09692	Blindverschluss