


**FERMAX DUOX plus Cityline Türstation Audio, 1 Einfachtaste, silber, Größe 1**
**Art. Nr. F40702**

- Systemtechnologie: DUOX Plus
- aus eloxiertem Aluprofil mit verchromten Abschlussleisten
- Lautsprechereinstellung über sprachgesteuertes Menü
- Türöffnerrelais potentialfrei
- Kontaktbelastung max. 24 VDC, 1A
- Spannungsversorgung Türöffner: 12 VDC, max. 0,3 A
- Einstellen der Sprachlautstärke
- Namensschild LED beleuchtet und von vorne austauschbar
- verdeckte Befestigungsschrauben
- Schutzart: IP43 / Tasten IP66

FERMAX DUOX plus CITYLINE TÜRSTATION AUDIO 1RT - Produkteigenschaften: Front aus eloxiertem Aluprofil mit verchromten Abschlussleisten; Digitales 2- Draht Audiosystem; 2 Watt Power-Lautsprecher; Türöffner Relais potentialfrei am Lautsprecher, Kontaktbelastung max. 24VDC, 1A; Spannungsversorgung Türöffner: 12VAC, max. 0,4A on board; Sprachsynthesizer in 32 Sprachen mit stufenloser Lautstärkeregelung und Ansage: "Tür offen, bitte nach dem Eintreten schließen"; Programmierschutz (Master / Slave-Funktion); Akustischer Kontrollton bei Betätigung der Ruftaste; Sprachlautstärke Wohnung- Türstation, Türstation- Wohnung stufenlos regelbar; Leistung Audio Richtung Wohnung-Straße: 2W; Leistung Audio Richtung Straße-Wohnung: 0,15W; Konfiguration der Türstation bei mehreren Türstationen über im Lautsprecher integrierten sprachgeführten Konfigurationsmenü; Namensschild LED beleuchtet und von vorne austauschbar; Verdeckte Befestigungsschrauben; Verchromte Einfachtaste; Schutzart: IP43/Tasten IP66; Frontplatte Größe: 1, Maße (B x H): 130 x 128 mm; Farbe: silber/chrom; System: DUOX plus;

**Technische Information**

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten	1	Frontplatte Höhe	128 mm
Größe	1	Frontplatte Breite	130 mm
System DUOX	Ja	Montageart	Unterputz
System	DUOX	Installationstechnik	Bus-System
Ausführung	Einfachtaster	Modulare Bauweise	Nein
Werkstoff der Klingeltasten	Aluminium	Farbe	Aluminium
Tastenzahl	1	Abm. Frontplatte	130 x 128 mm
Material Front	Aluminium	EAN	8424299407029

**Zu diesem Artikel gehört:**

	Art.Nr.	Bezeichnung
Ersatzteil	FPVT09656	Schraubabdeckung m. Schrauben und Inbusschlüssel
Ersatzteil	FPVT09318	Schraubenabdeckung
Notwendiger Zusatzartikel	F8851	UP-Dose
Zubehör	F7061GH	AP-Gehäuse mit Regendach
Zubehör	F8400	UP-Regendach