


**FERMAX MEET IP Türstation 1 Rufaste, Alu/ schwarz, UP, Gr. S**
**Art. Nr. F953303**

- Systemtechnologie: IP
- Spannungsversorgung 12V DC
- Kamerawinkel: 72°H, 54°V
- Schutzklasse: IP54
- Material: Aluminium/gehärtetes Glas
- Abmessungen Türstation (B x H x T): 118 x 183 x 49 mm
- Abmessungen Unterputzdose (B x H x T): 105 x 172,5 x 63 mm

MEET IP VIDEO Türstation MILO 1 Rufaste beinhaltet: Lautsprecher, Kamera; Allgemeine Information: Verdeckte Schraubbefestigungen; Türstation 8 mm vorstehend; Eingebauter Lautsprecher mit Mikrofon; Sprachlautstärke in beide Richtungen 6stufig einstellbar; Kommunikation über SIP P2P Protokoll; G.711 codec; Maximale Gesprächszeit: 120 Sekunden; Türöffnungszeit: 1-9 Sekunden einstellbar; Verzögerung der Türöffnungszeit: 0-9 Sekunden einstellbar; Türsensor Zeit: 120 Sekunden; Bei Manipulation wird ein Alarm an die Management Software (in eigener Position beschrieben) gesendet; Remote Firmware Update möglich; 1 hinterleuchtete Rufaste; Kamera: High Definition 1/3" CMOS Farbkamera; 1 Mega Pixel; Linse: Blickwinkel 120°; Horizontal 100°, Vertikal: 52°; Ansteuerung der LED Kamerabeleuchtung durch Dämmerungssensor bei widrigen Lichtverhältnissen; Automatischer Weißabgleich; Verstellen des Kamerablickwinkels durch mechanisches Schwenken und Neigen; Anschlüsse: 10/100Mbps RJ45 Port; Spannungsversorgung 12V DC; Potentialfreier Wechselkontakt für Türöffner; Externe Türöffnertaste; Anschluss Türsensor; RS485 Reserve; Notwendiges Zubehör: Unterputzdose F9543 Größe S, Abmessungen (B x H x T): 105 x 172,5 x 63 mm (in eigener Position beschrieben); Netzgerät F4813 mit 12V DC Versorgungsspannung, REG, 6TE, (in eigener Position beschrieben); Schutzart: IP54, IK07; Farbe: Schwarz/ gehärtetes Glas; Abmessungen Front (B x H x T): 118 x 183 x 49 mm; System: IP Technologie

**Technische Information**

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten	1	Installationstechnik	Netzwerktechnik
System Meet	Ja	Farbe	schwarz
Werkstoff der Klingeltasten	Aluminium	EAN	8424299953335
Montageart	Unterputz		

**Zu diesem Artikel gehört:**

	Art.Nr.	Bezeichnung
Notwendiger Zusatzartikel	<b>F4813</b>	Netzgerät
Notwendiger Zusatzartikel	<b>F9543</b>	Unterputzdose
Zubehör	<b>F1490</b>	Relais - 2 Kontakte
Zubehör	<b>F95181</b>	AP-Geh. m. Regendach