


HAGER KNX-RF Schaltaktor 1fach mit 2fach Binäreingang 230 V 3Draht Up
Art. Nr. HTRM693G

- für das Hager KNX-RF System
- quicklink Funktionen: Schalten, 2x Szenen, Zeitschaltung, Taster-Schließer
- ETS Zusatz-Funktionen: 6 Szenen, Betriebsart EIN/AUS, 1 Tastensteuerung Auf/Ab, 2 x Alarm
- Anzahl quicklink Verknüpfungen: max. 20 Sender/Empfänger
- werkzeuglose quicklink Konfiguration über Tasten und LED Anzeige
- Integration in KNX mittels Hager KNX Medienkoppler
- 230 V LED-Lampen: 150 W
- 230 V Glüh- und Halogenlampen: 500 W
- konventionelle Trafos: 250 VA
- Elektronische Trafos: 250 VA
- Betriebsspannung: 230 V AC
- Bauform: Up
- Maße: 40 x 40 x 20 mm (L x B x T)

Technische Information

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Montageart | Unterputz |
| Vor Ort-/Handbedienung | Ja |
| Type | 3 Draht |
| Mit LED-Anzeige | Ja |
| Geeignet für C-Last | Ja |
| Verschiedene Phasen anschließbar | Nein |

| | |
|----------------------------------|---------------|
| Mit Busankopplung | Ja |
| Busmodul abnehmbar | Nein |
| Modulare Erweiterungsmöglichkeit | Nein |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| EAN | 3250615988805 |