

BERKER Doppeltaster Einsatz mit Schließer/Öffner Up

Art. Nr. **503501**

- für Beleuchtung und Kontrollschaltung
- Steckklemmen
- Nennspannung: 250 V AC
- Taststrom: 10 A (100 W Bemessungsleistung (SBL))
- Bauform: Up

Wippentaster Modul-Einsätze 1 Schließer, 1 Öffner, getrennte Eingangsklemmen - beleuchtbar durch Glimm- und Glühaggregat mit N-Klemme - für Beleuchtung - mit Steckklemmen - 10 A - 250 V~

Technische Information

Zusammenstellung	Basiselement
Ausführung	Serientaster
Bedienungsart	Wippe
Anzahl der Betätigungswippen	2
Ausführung	Öffner + Schließer, getrennte Eingangsklemmen
Nennspannung	250 V
Bemessungsstrom	10 A
Mit Beleuchtung	Nein
Mit Signallampe	Nein
Rückmeldekontakt	Nein
Anschlussart	Steckklemme
Montageart	Unterputz
Befestigungsart	Krallenbefestigung
Werkstoff	sonstige
Werkstoffgüte	sonstige
Halogenfrei	Ja

Antibakterielle Behandlung	Nein
Oberflächenschutz	unbehandelt
Transparent	Nein
Textfeld/Beschriftungsfläche	Nein
Aufdruck	ohne
Geeignet für Schutzart (IP)	IP20
Schlagfestigkeit	IK07
Gerätebreite	71 mm
Gerätehöhe	71 mm
Gerätetiefe	41.6 mm
Min. Tiefe der Gerätedose	35 mm
IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein
Produkttyp	Taster
Produktgruppe	Einsatz
Schaltstrom	10 A
EAN	4011334030454

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	1680	LED-Aggregat mit N-Klemme