


HAGER KNX-RF Schaltaktor pot.frei 1fach 2fach Binäreingang 230 V 12/24 V DC Up
Art. Nr. HTRM694G

- für das Hager KNX-RF System
- quicklink Funktionen: Schalten, 2x Szenen, Zeitschaltung, Taster-Schließer
- ETS Zusatz-Funktionen: 6 Szenen, Betriebsart EIN/AUS, 1 Tastensteuerung Auf/Ab, 2 x Alarm
- Anzahl quicklink Verknüpfungen: max. 20 Sender/Empfänger
- werkzeuglose quicklink Konfiguration über Tasten und LED Anzeige
- Integration in KNX mittels Hager KNX Medienkoppler
- 230 V LED-Lampen: 40 W
- 230 V Glüh- und Halogenlampen: 600 W
- konventionelle Trafos: 600 VA
- Elektronische Trafos: 600 W
- Schaltstrom bei 12 V=: max. 4 A
- Schaltstrom bei 24 V=: max. 2 A
- Betriebsspannung: 230 V AC
- Bauform: Up

Technische Information

Montageart	Unterputz	Mit Busankopplung	Ja
Vor Ort-/Handbedienung	Ja	Busmodul abnehmbar	Nein
Mit LED-Anzeige	Ja	Modulare Erweiterungsmöglichkeit	Nein
Geeignet für C-Last	Ja	Schutzart (IP)	IP20
Verschiedene Phasen anschließbar	Nein	EAN	3250615988812