


**BERKER Q.x .net Jalousie Schaltuhr anthrazit samt**
**Art. Nr. 85741126**

- Aufsatz für Berker.Net Einsatz
- Betriebsspannung über Berker.Net Einsatz
- 2 Programmspeicher
- Astro-, Ferienprogramm
- Partyfunktion
- Anzeige beleuchtbar

Lamellenverstellung bei Tasten 0,5 s, minimale Lamellen-Verstellzeit ca. 150 ms, Umschaltzeit bei Richtungswechsel

**Technische Information**

Zusammenstellung	Bedienaufsatz	Werkstoff	sonstige
Integrierte Zeitschaltuhr	Ja	Werkstoffgüte	sonstige
Technologie	Berker.Net	Halogenfrei	Ja
Produktgruppe	Beschattung	Oberfläche	lackiert
Mit Helligkeitssensoranschluss	Nein	Ausführung der Oberfläche	matt
Geeignet für Windsensor	Ja	Farbe	anthrazit samt
Geeignet für Regensensor	Ja	RAL-Nummer (ähnlich)	7021
Mit Glasbruchmelderanschluss	Nein	Transparent	Nein
Mit Astro-Programm	Ja	Geeignet für Schutzart (IP)	IP20
Nebenstelleneingang	Ja	Gangreserve	24 h
Mit Memory-Funktion	Ja	Nennspannung	12 V
Schalterprogramm	Q.1/Q.3/Q.7	Befestigungsart	Klemmbefestigung
Zufallsgenerator	Ja	EAN	4011334382683
Aussperricherung	Nein		
Montageart	sonstige		

**Zu diesem Artikel gehört:**

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	85221100	Jalousie-Einsatz Komfort