


GROTHE Zusatzgong (Empfänger) m.eingeb. Blitzlicht etc. (Typ MISTRAL 300E)
Art. Nr. G43301

- Spannungsversorgung: 8 -12 V AC/DC oder Batterien 4 x 1,5 V
- 17 Melodien inkl. Blitzlicht
- 17-fache Rufunterscheidung
- Lautstärke: max. 86 dB(A)
- Montageart: Aufputz
- 20 Sender anlernbar
- Lautstärke stufenlos regelbar
- Abmessungen Empfänger (B x H x T): 150 x 115 x 38 mm

Funkgong Empfänger, Reichweite 500m, 17 Melodien/Blitzl.86dB(A), 8-12V AC/DC Batt. 4x1,5V, Distanz-Multipl.+RWS, weiß/silber, 150 x 115 x 38 mm

Technische Information

Gehäusefarbe	sonstige	Stromaufnahme	0.3 A
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff	Batterie eingebaut	Nein
Lautstärke	86 dB	Montageart	Aufputz
Nennspannung	12 V	Drahtlos	Ja
Schutzart (IP)	IP20	Max. Reichweite	500 m
Schutzart (NEMA)	1	EAN	4011459433017
Stromart	AC/DC		

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	G43443	UP-Sender
Zubehör	G43441	Zusatztaste