



Hugo Müller KNX RF-S LED PWM Dimmer UP 12-48V, DC 8A

Art. Nr. **HM-683831RFS**

- Dimmer LED Streifen mittels PWM
- maximal Last 8 A, 12 V – 48 V DC
- maximale Helligkeit einstellbar
- Speicherfunktion des zuletzt eingestellten Helligkeitswert
- Treppenlichtfunktion, 5 Szenen
- Funk Repeater
- externer Taster / Schalter mit 230V anschließbar
- Bauform: UP; 46 x 46 x 30 mm (L x B x H)

Dimmer LED Streifen PWM 683 831 rfs PaladinDimmer für LED Streifen (LED Strips) bis 8 A LED Streifen Dimmer Unterputzmontage 1-Kanal / bis zu 8 A LED Streifen 12 - 48V DC Pulsweitenmodulation (PWM) KNX-RF 1.R S-Mode

Technische Information

Bussystem KNX-RF (Funk)	Ja	Vor Ort-/Handbedienung	Nein
Ausführung	Dimmaktor	Mit LED-Anzeige	Nein
Montageart	Unterputz	Parallel-Betrieb möglich	Nein
Mit Busankopplung	Nein	Schutzart (IP)	IP20
Busmodul abnehmbar	Nein	EAN	4022709239242
Nebenstelleneingang	Ja		