



BERKER Q.1 Zugtaster mit Rahmen 24 V DC polarweiß samt

Art. Nr. 52026089

- Zugschnur und Knauf
- Beruhigungslampe
- Für Wand- und Deckenmontage
- Schraubklemmen
- Betriebsspannung: 24 V DC
- Montageart: Up

Zugtaster mit Rahmen Berker Q.1 polarweiß, samt 24 V= Betriebstemperatur -5 - +40 °C Zugschnurlänge 2 m Für die Montage in handelsübliche Einbaudosen nach DIN 49073-1 Zum Auslösen eines Notrufes in Notfallsituationen. - mit Zugschnur und Knauf - mit Beruhigungslampe - für Wand- und Deckenmontage - Zentralstück-Steckbefestigung - für Mehrfachkombinationen geeignet - mit Schraubklemmen

Technische Information

| Ausführung | Montageset Zugschnur |
|----------------------|----------------------|
| RAL-Nummer (ähnlich) | 9010 |
| Produktgruppe | Notrufsystem |
| Nennspannung DC | 24 V |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Gerätebreite | 80.5 mm |

| Gerätehöhe | 80.5 mm |
|------------------|----------------|
| Schalterprogramm | Q.1 |
| Gerätetiefe | 34 mm |
| Farbe | polarweiß samt |
| EAN | 4011334354086 |
| | |

Zu diesem Artikel gehört:

| | Art.Nr. | Bezeichnung |
|---------|----------|-------------------------------|
| Zubehör | XXXX-001 | Notruf-Set mit Rahmen: 5202xx |