


BERKER .net Universal Tasterdimmer 2fach 2-Draht mit rundem Tragring Up
Art. Nr. 85422101

- automatische Einstellung des lastabhängigen Schaltprinzips
- Phasen- oder Phasenabschnitt je nach Lastart, selbstlernend
- Betriebsspannung: 230 V AC
- Leistungsaufnahme - Standby (Kanal 1/Kanal 2): < 0,3/0,7 W
- Dimmbare 230 V LED-Lampen: je Kanal 12 – 40 W
- Dimmbare Energiesparlampen: je Kanal 15 – 54 W
- 230 V Glüh- und Halogenlampen: je Kanal 35 – 300 W
- Dimmbare, konventionelle Trafos: je Kanal 35 – 300 VA
- Elektronische Trafos und Bi-Mode Trafos: je Kanal 35 – 300 W
- Anzahl Nebenstellen: unbegrenzt
- Leitungslänge Nebenstellen: max. je Kanal 50 m
- Bauform: Up

Universal Tasterdimmer 2fach 2-Draht, Tragring rund. Universal-Tasterdimmer 2-fach Elektronikplattform, niedriger Eigenenergiebedarf, automatische Einstellung der minimalen Starthelligkeit für 230 V LED- und Energiesparlampen, lampenschonender Softanlauf, Phasen- oder Phasenabschnitt je nach Lastart, selbstlernend, kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung), optionale Feineinstellung der Lastart, mit 2 Nebenstelleneingängen für Taster (Schließer) Einflächenbedienung, auch geeignet für das Aufstecken passender KNX Funk Aufsätze, keine leitende Verbindung zwischen Tragring und Spreizkrallen, mit Schraubklemmen.

Technische Information

Zusammenstellung	Basiselement	Montageart	Unterputz
Bedienungsart	Drucktaster	Werkstoff	sonstige
Seriedimmer	Ja	Werkstoffgüte	sonstige
Lastart	universal	Halogenfrei	Ja
Nebenstelleneingang	Ja	Oberfläche	sonstige
Lichtwertspeicher	Nein	Transparent	Nein
Ausführung	runder Tragring	Geeignet für Schutzart (IP)	IP20
Verwendbar mit Taste	Ja	Anschlussart	Schraubklemme
Verwendbar mit Bewegungsmelder	Nein	Gerätebreite	71 mm
Verwendbar mit Präsenzmelder	Nein	Gerätehöhe	71 mm
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer	Nein	Gerätetiefe	33.2 mm
Verwendbar mit Funktaste	Ja	Produktgruppe	Einsatz
Verwendbar mit IR-Taste	Nein	EAN	4011334458203

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	XXXX-001	Taste für Schalter/Dimmer 2fach: 85142xx
Zubehör	XXXX-002	KNX Funk Taste 2fach quicklink: 85146xx
Zubehör	XXXX-003	KNX Funk Taste 4fach quicklink: 8564xx