


BERKER Glimmaggregat mit N-Klemme für Schalter/Tastereinsätze 230 V orange
Art. Nr. 167504

- für Wechsel-/Kreuzschalter und Ausschalter 2-polig 10 AX
- für Wipptaster und Mehrfach-Wipptaster, außer Best.-Nr. 503404, 503808
- für Beleuchtung und Kontrollschaltung
- Betriebsspannung 230 V AC
- Nennstrom: 1 mA

Glimmaggregat mit N-Klemme 230 V~, 0,4 mA IP44 Modul-Einsätze orange - für Wippschalter Aus/Wechsel, Kreuz, 2-polig Aus 10 AX - für Wippenschalter Serien beleuchtet - für Wipptaster und Wippentaster außer Best.-Nr. 503404, 503808 - für Beleuchtung und Kontrollschaltung Bei Einsatz mehrerer Glimmaggregate kann der Lampenstrom zur Fehlfunktion des Relais/Stromstoßschalters führen. Abhilfe: Neutralleiter mitführen oder der Spule einen Kondensator 230 V, 1 µF pro 10 mA Glimmlampenstrom parallelschalten. Nicht geeignet für Tastschalter und Zugschalter sowie Wippschalter und -taster der Jahre 1985 bis 1995.

Technische Information

Anwendung	Schalter/Taster	Ausführung	orange
Leuchtmittel	Glimmlampe	Spannung	230 V
Mit Leuchtmittel	Ja	Stromstärke	0,4 mA
Fassung	sonstige	Produktgruppe	Glimmlampe
Nennstrom	0.0004 A	EAN	4011334282747