


BERKER LED-Aggregat Modul-Einsätze 230V weiß
Art. Nr. 1686

- für Beleuchtung und Kontrollschaltung
- auch für die wassergeschützte Installation von Schaltern und Tastern geeignet
- für Wechsel-/Kreuzschalter und Ausschalter 2-polig 10 AX
- für Wipptaster und Mehrfach-Wipptaster, außer Best.-Nr. 503404, 503808
- für Serienschalter geeignet

LED-Aggregat Modul-Einsätze weiß 230 V~, 1 mA - für Wippschalter Aus/Wechsel, Kreuz, 2-polig Aus 10 AX - für Wippenschalter Serien beleuchtet - für Wipptaster und Wippentaster außer Best.-Nr. 503404, 503808 - für Beleuchtung und Kontrollschaltung Bei Einsatz mehrerer Glimmaggregate kann der Lampenstrom zur Fehlfunktion des Relais/Stromstoßschalters führen. Abhilfe: Neutralleiter mitführen oder der Spule einen Kondensator 230 V, 1 µF pro 10 mA Glimmlampenstrom parallelschalten. Nicht geeignet für Tastschalter und Zugschalter sowie Wippschalter und -taster der Jahre 1985 bis 1995.

Technische Information

Anwendung	Schalter/Taster	Farbe	weiß
Leuchtmittel	LED	Spannung	230 V
Mit Leuchtmittel	Ja	Stromstärke	1 mA
Fassung	sonstige	Produktgruppe	Glimmlampe
Nennstrom	0.001 A	EAN	4011334346883

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	XXXX-001	Schalter: 3036xx,3037,3032xx
Zubehör	XXXX-002	Taster: 5031xx,5036xx,5032xx
Zubehör	XXXX-003	Heizungsanwendungen: 356605,356205
Zubehör	XXXX-004	Taster Hotelcard: 5051xx,5052xx,5056xx