


**BERKER KNX-RF Dimmaktor 1fach 200 W mit 2fach Tasterschnittstelle Up**
**Art. Nr. 85475120**

- für das Hager KNX-RF System
- quicklink Funktionen: Dimmen, 2x Szenen, Zeitschaltung, Taster-Schließer
- ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart EIN/AUS, Dimmwert, Zwangssteuerung, Zustandsanzeige,
- Anzahl quicklink Verknüpfungen: max. 20 Sender/Empfänger
- werkzeuglose quicklink Konfiguration über Tasten und LED Anzeige
- Integration in KNX mittels Hager KNX Medienkoppler
- 230 V Glüh- und Halogenlampen: 10 – 200 W
- Dimmbare LED-Lampen: 3 – 50 W
- konventionelle Trafos: 10 – 175 VA
- Elektronische Trafos: 10 – 175 W
- Versorgungsspannung: 230V AC
- Bauform: Up
- Maße: 40 x 40 x 18 mm (L x B x T)

**Technische Information**

Bussystem KNX-Funk	Ja
Montageart	Unterputz
Funktion	LED Retrofit bis 50 W
Mit Busankopplung	Nein
Nebenstelleneingang	Nein
Vor Ort-/Handbedienung	Nein
Mit LED-Anzeige	Ja
Anzahl der Ausgänge	1
Ausgangsleistung	200 W

Leistungszusatz verwendbar	Nein
Lastart	universal und LED Retrofit
Spannung	230 V
Parallel-Betrieb möglich	Nein
Frequenz	50 Hz
Schutzart (IP)	IP20
Produktgruppe	Aktor
Technologie	KNX-RF
EAN	4011334418627