


**BERKER RolloTec Trennrelais 230V REG**
**Art. Nr. 2931**

- Zentraleingang z.B. f. Jalousie-Taster/Schlüsselschalter/Berker.Net Jalousieeinsatz
- separate Netzeinspeisung
- zum Schalten von 2 Jalousie-/Rollladenmotoren
- Schraubklemmen
- Betriebsspannung: 230 V AC
- Schaltstrom bei  $\cos \phi = 0,6$ : max. 3 A
- Schaltstrom bei  $\cos \phi = 1$ : max. 8 A
- Bauform REG, 2,5 TE
- Maße: 45 x 71 x 42 mm (L x B x T)

RolloTec Trennrelais REG Hauselektronik - mit separater Netzeinspeisung - zum Schalten von 2 Jalousie-/Rollladenmotoren - mit Zentraleingang z.B. für RolloTec Schaltuhr - ohne Nebenstellenabgänge für Einzelbedienung - mit Schraubklemmen - 230 V - 50 Hz - Stromaufnahme (Betrieb) ca. 10 mA - Schaltstrom max. - Schaltstrom bei  $\cos \phi 0,6$  max. 3 A - Schaltstrom bei  $\cos \phi 1$  max. 8 A - Einschaltdauer ED 100 % - Umschaltzeit Auf/Ab min. 0,5 Sek. - REG 2,5 TE - Abmessungen (B x H x T) 45 x 71 x 42 mm - Aufbauhöhe ab Hutschiene 38 mm - Neutralleiter erforderlich!

**Technische Information**

Montageart	REG	Nennspannung	230 V
Zentraleingang	Ja	Bemessungsstrom	3 A
Nebenstelleneingang	Nein	EAN	4011334262312
Anzahl der anschließbaren Motoren	2		

**Zu diesem Artikel gehört:**

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	XXXX-001	Jal.-Wippschalter/Taster: 303520,503520
Zubehör	XXXX-002	Gruppen-Serientaster: 503404
Zubehör	XXXX-003	Jal.-Drehschalter: 384103,384203
Zubehör	XXXX-004	Jal.-Schlüsselschalter: 382120,382210
Zubehör	XXXX-005	Jal.-Schalter f.Zentralst. m. Schloss: 385103, 385203
Zubehör	XXXX-006	Jalousie-Einsatz Komfort: 85221100