



BERKER Doppeltaster Einsatz mit Schließer/Öffner Up
Art. Nr. 503501

- Beleuchtung und Kontrollschaltung
- Steckklemmen
- Betriebsspannung: 250 V AC
- Taststrom: 10 A (100 W Bemessungsleistung (SBL))
- Montageart: Up

Wippentaster Modul-Einsätze 1 Schließer, 1 Öffner, getrennte Eingangsklemmen - beleuchtbar durch Glimm- und Glühaggregat mit N-Klemme - für Beleuchtung - mit Steckklemmen - 10 A - 250 V~

Technische Information

Zusammenstellung	Basiselement
Ausführung	Serientaster
Bedienungsart	Wippe
Anzahl der Betätigungswippen	2
Ausführung	Öffner + Schließer, getrennte Eingangsklemmen
Nennspannung	250 V
Bemessungsstrom	10 A
Mit Beleuchtung	Nein
Mit Signallampe	Nein
Rückmeldekontakt	Nein
Anschlussart	Steckklemme
Montageart	Unterputz
Befestigungsart	Krallenbefestigung
Werkstoff	sonstige
Werkstoffgüte	sonstige
Halogenfrei	Ja

Antibakterielle Behandlung	Nein
Oberflächenschutz	unbehandelt
Transparent	Nein
Aufdruck	ohne
Geeignet für Schutzart (IP)	IP20
Schlagfestigkeit	IK07
Gerätebreite	71 mm
Gerätehöhe	71 mm
Gerätetiefe	41.6 mm
Min. Tiefe der Gerätedose	35 mm
IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein
Produkttyp	Taster
Schaltstrom	10 A
Produktgruppe	Einsatz
EAN	4011334030454

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	1680	LED-Aggregat mit N-Klemme