

KAISER Einbaugehäuse HaloX 180 Frontteil Einbau-Ø universell bis 180 mm Kunstst.
Art. Nr. A1282-10


- variabler Deckenauslass
- für Ø (mm): 0 – 180 mm
- Deckenbündigkeit durch Ausspachteln der Restfläche (Restfläche vorbehandeln, z.B. mit verdünntem Styropor-Kleber, Betonkontakt usw.)
- passend zu Gehäuse mit Art.-Nr. 1282-XX

HaloX® 180 Universelle Frontteile (1282-10). Für die Verarbeitung im Ortbeton ist das formstabile HaloX®-System modular aufgebaut. Drei Gehäusedurchmesser mit einer Vielzahl an runden, quadratischen sowie universellen Frontteilen ermöglichen die Integration von Leuchten und Lautsprechern bis zu einem Einbaudurchmesser von 250 mm auch bei Sichtbeton. Mit Tunnel bietet das System ausreichend Raum für die Aufnahme von Betriebsgeräten, z. B. LED-Treiber. Optionale Verlängerungsringe dienen der Vergrößerung der Einbautiefe. Alle Frontteile sind feuchtigkeitsabweisend und können bereits vor dem Verlegen der ersten Bewehrung exakt positioniert und aufgenagelt werden. Gehäuse und Frontteile werden kraftschlüssig und stabil miteinander verrastet und lassen sich auch nachträglich noch frei ausrichten. Durch die werkzeuglose Öffnungstechnik mit Kombinationseinführung M20/M25 können Rohre einfach und schnell eingeführt werden und selbst bei Fehlbelegung lässt sich die Einführung einfach wieder verschließen. Sie bietet eine sichere Rohrrückhaltung mit Tiefenanschlag, so dass ein nachträgliches innenseitiges Kürzen der Rohre entfällt. Nach dem Vergießen lassen sich Frontteile mit definiertem Einbaudurchmesser durch einen gezielten Hammerschlag öffnen. Die Frontteile für universelle Öffnungsmaße können flächig an- oder überspachtelt werden. Anschließend erfolgt die Erstellung der gewünschten Installationsöffnung mit herkömmlichen Fräsworkzeugen, z. B. MULTI 4000. Installationsart: Ortbeton | Einbaudurchmesser Leuchte / Lautsprecher: 0-180 mm | Frontteil Form: Runder Deckenauslass

Technische Information

Art des Zubehörs/Ersatzteils	Frontteil	Durchmesser	bis 180 mm
Zubehör	Ja	EAN	4013456546943

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	A1281-31	Signaldeckel Ø 68 mm für HaloX®
Zubehör	A1281-32	Signaldeckel Ø 75 mm für HaloX®
Zubehör	A1281-33	Signaldeckel Ø 80 mm für HaloX®