



BERKER Jalousie Drehschalter 1polig
Art. Nr. 384103

- Tast-Rastfunktion und 0-Stellung
- Zentralstück mit Drehknopf
- Schraubklemmen
- Betriebsspannung: 250 V AC
- Schaltstrom: 10 AX (100 W LED (SBL))
- Montageart: Up

Jalousie-Drehschalter 1-polig, Tastrast-Funktion, Jalousiesteuerung. Jalousie-Drehschalter für Zentralstück mit Drehknopf, Tastrastfunktion, 0-Stellung, mit Schraubklemmen. Hinweis: Für den Umbau in Drehtaster Arretierungsscheibe (Zubehör) verwenden. Hinweise der Motorenhersteller beachten.

Technische Information

Schaltstrom	10 AX (100 W Bemessungsleistung (SBL))	Werkstoffgüte	sonstige
Zusammenstellung	Basiselement	Halogenfrei	Ja
Ausführung	Schalter 1-polig	Oberflächenschutz	unbehandelt
Polzahl	1	Befestigungsart	Krallenbefestigung
Bedienungsart	Drehknopf	Transparent	Nein
Mit elektrischer Verriegelung	Ja	Textfeld/Beschriftungsfläche	false
Ausführung	1-polig	Geeignet für Schutzart (IP)	IP20
Mechanisch bedienbar	Ja	Nennspannung	250 V
Elektronisch bedienbar	Nein	Min. Tiefe der Gerätedose	35 mm
Montageart	Unterputz	EAN	4011334489214
Werkstoff	sonstige		

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	1861XX	Arretierungsscheibe für Jalousie-Drehschalter
Zubehör	XXXX-001	Zentralstück mit Drehknopf: 1080xx, 1077xx
Zubehör	XXXX-002	Trennrelais: 2969, 2919
Zubehör	XXXX-003	Trennrelais Rollo Tec: 2930, 2931
Zubehör	XXXX-004	Arretierungsscheibe: 1861, 186101