



BERKER Doppeltaster Einsatz mit runder Tragplatte Up
Art. Nr. 503511

- Beleuchtung und Kontrollschaltung
- Steckklemmen
- Betriebsspannung: 250 V AC
- Taststrom: 10 A (100 W Bemessungsleistung (SBL))
- Montageart: Up

Technische Information

Zusammenstellung	Basiselement
Bedienungsart	Wippe
Anzahl der Kontakte als Schließer	2
Ausführung	Öffner + Schließer, getrennte Eingangsklemmen, runder Tragring
Anzahl der Betätigungswippen	2
Nennspannung	250 V
Bemessungsstrom	10 A
Mit Beleuchtung	Nein
Rückmeldekontakt	Nein
Montageart	Unterputz
Werkstoff	sonstige

Werkstoffgüte	sonstige
Oberflächenschutz	unbehandelt
Transparent	Nein
Geeignet für Schutzart (IP)	IP20
Gerätebreite	71 mm
Gerätehöhe	71 mm
Gerätetiefe	42 mm
Produkttyp	Taster
Produktgruppe	Einsatz
Schaltstrom	10 A
EAN	4011334377221

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	1680	LED-Aggregat mit N-Klemme