


BERKER Zugtaster Einsatz mit Wechselkontakt Up
Art. Nr. 395619

- Beleuchtung und Kontrollschaltung
- Wand- und Deckenmontage
- Länge Zugschnur: 14 cm
- Steckklemmen
- Betriebsspannung: 250 V AC
- Schaltstrom: 10 AX (100 W Bemessungsleistung (SBL))
- Montageart: Up

Zugtaster Modul-Einsätze Wechsler, mit separatem Meldekontakt - beleuchtbar durch Glimm- und Glühaggregat mit N-Klemme - für Beleuchtung und Kontrollschaltung - mit Steckklemmen - 10 A - 250 V~ - Zugschnuranbindung 14 cm - Glimm- und Glühaggregate mit N-Klemme siehe Modul-Einsätze Zubehör. - Für Wand- und Deckenmontage.

Technische Information

Zusammenstellung	Basiselement
Ausführung	Einzelstaster
Schaltstrom	10 AX (100 W Bemessungsleistung (SBL))
Bedienungsart	Zugschnur
Ausführung	mit separatem Meldekontakt
Nennspannung	250 V
Bemessungsstrom	10 A
Mit Beleuchtung	Nein
Mit Signallampe	Nein
Rückmeldekontakt	Ja
Anschlussart	Steckklemme
Montageart	Unterputz
Befestigungsart	Krallenbefestigung
Werkstoff	sonstige
Werkstoffgüte	sonstige

Halogenfrei	Ja
Antibakterielle Behandlung	Nein
Oberflächenschutz	sonstige
Ausführung der Oberfläche	matt
Transparent	Nein
Aufdruck	ohne
Geeignet für Schutzart (IP)	IP20
Schlagfestigkeit	IK07
Gerätebreite	71 mm
Gerätehöhe	71 mm
Gerätetiefe	42 mm
Min. Tiefe der Gerätedose	35 mm
IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein
Produktgruppe	Einsatz
EAN	4011334197607

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	XXXX-001	Zentralstück: 1146xx,1147xx