


BERKER Zugschalter Einsatz mit Wechselkontakt Up
Art. Nr. 3966

- Beleuchtung und Kontrollschaltung
- Wand- und Deckenmontage
- Länge Zugschnur: 14 cm
- Steckklemmen
- Betriebsspannung: 250 V AC
- Schaltstrom: 10 AX (100 W Bemessungsleistung (SBL))
- Montageart: Up

Zugschalter Modul-Einsätze Aus/Wechsel - beleuchtbar durch Glimm- und Glühaggregat mit N-Klemme - für Beleuchtung und Kontrollschaltung - für Wand- und Deckenmontage - mit Steckklemmen - 10 AX - 250 V - - Zugschnuranbindung 14 cm - Glimm- und Glühaggregat mit N-Klemme siehe Modul-Einsätze Zubehör.

Technische Information

Schaltungsart	Wechselschalter
Bedienungsart	Zugschnur
Schaltstrom	10 AX (100 W Bemessungsleistung (SBL))
Zusammenstellung	Basiselement
Tastschalter	Nein
Montageart	Unterputz
Befestigungsart	Krallenbefestigung
Mit Montageplatte	Nein
Werkstoff	sonstige
Ausführung	ohne separatem Meldekontakt
Werkstoffgüte	sonstige
Halogenfrei	Ja
Antibakterielle Behandlung	Nein
Oberflächenschutz	sonstige
Ausführung der Oberfläche	matt
Textfeld/Beschriftungsfläche	nein
Beleuchtung	optional

Beleuchtungsfunktion	Kontrolle und Orientierung
Beleuchtungsart	Glimmlampe
Geeignet für Schutzart (IP)	IP20
Nennspannung	250 V
Rückmeldekontakt	Nein
Anschlussart	Steckklemme
Heizungsschalter	Nein
Waschmaschinenschalter	Nein
Gerätebreite	71 mm
Gerätehöhe	71 mm
Gerätetiefe	42 mm
Einbautiefe	31 mm
Min. Tiefe der Gerätedose	35 mm
IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein
Produktgruppe	Einsatz
EAN	4011334025160

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	XXXX-001	Zentralstück: 1146xx,1147xx