


**BEG PD4-M-DIM-HKL-DE, 16 A, 2-Kanal**
**Art. Nr. BEG92547**

- Präsenzmelder mit großem Erfassungsbereich Ø 24 m
- Ein Kanal zum Schalten von Licht (1C)
- 1 – 10 V-Schnittstelle zur Ansteuerung analoger, dimmbarer EVG (bis zu 50 EVG)
- Zusätzlicher Schaltkanal (Cut-Off) für vollständige EVG-Abschaltung
- Ausführung als Master- oder Slave-Gerät
- Erweiterung des Erfassungsbereiches mit Slave-Geräten möglich
- Manuelles Schalten und Dimmen über Taster möglich
- Weitere Funktionen über optionale Fernbedienung einstellbar
- Werkseinstellung 10 Min. und 500 Lux
- Schaltleistung Kanal 1 (Licht) max. 2.300 W (cos = 1), 300 W LED
- Schutzart AP: IP54 / II; DE + UP: IP20 / II (optional auf IP54 erweiterbar)
- Dämmerungsschalter 10-2.000 Lux; Nachlaufzeit 1 Min. - 30 Min.
- Einsatzbeispiele: Überwachung großer Flächen wie Tiefgaragen, Turnhallen, Lagerhallen, Laderampen, Säle

**Technische Information**

Ausführung	Präsenzmelder
Ausführung	Präsenzmelder Master 2-Kanal, 16A
Sensortyp	passiv Infrarot
Reichweite	Ø 24 m
Optimale Montagehöhe	2,5 m
Max. Reichweite zu einer Seite	24 m
Max. Reichweite frontal	8 m
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden	450 m
Fernbedienbar	Ja
Mit Fernbedienung	Ja
Ansprechempfindlichkeit einstellbar	Ja
Ansprechhelligkeit einstellbar	Ja

Montageart	sonstige
Werkstoff	Kunststoff
Schutzart (IP)	IP20
Spannungsart	AC
Nennspannung	240 V
Min. Einschaltdauer	60 s
Max. Einschaltdauer	30 min
Erfassungswinkel horizontal	360 °
Montageart	Deckeneinbau
Farbe	weiß
Ansprechhelligkeit	10 - 2000 lx
EAN	4007529925476

**Zu diesem Artikel gehört:**

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	BEG92726	IR-Adapter für Smartphones (Fernbedienung)
Zubehör	BEG92114	IR-PD-DIM-HKL (Fernbedienung)
Zubehör	BEG92098	IR-PD-DIM-Mini (Fernbedienung)
Zubehör	BEG92199	Ballschutzkorb BSK (Ø 200 x 90 mm)
Zubehör	BEG10880	RC-Löschglied
Zubehör	BEG10882	Mini-RC-Löschglied
Zubehör	BEG92313	Abdecklamellen