


HAGER KNX-RF Bewegungsmelder 220° weiß Ap
Art. Nr. HTRE520

- Für das Hager KNX-RF System
- Werkzeuglose quicklink Konfiguration über Tasten und LED Anzeige
- Quicklink Funktionen: Zeitschaltung, Taster-Schließer
- Integration in KNX mittels Hager KNX Medienkoppler
- Erfassungswinkel 220 °, Erfassungsfeld halboval 16 x 16 m
- Nachlaufzeit, Empfindlichkeit und Ansprechhelligkeit am Gerät einstellbar
- Betriebsspannung: Mit 3 Micro Alkaline Batterien AAA LR03
- Montageart: Ap, 91 x 130 x 153 mm (L x B x T)

Einfache Zusatz-funk-ti-o-nen: + 6 Szenen, Betriebs-modus ein/aus, Szenen-aufruf bei Bewe-gung/ohne Bewe-gung, Reset-funk-tion (Auf Werk-s-ein-stel-lung). Für Wand- und Deckenmontage, Eckmontage mit Adapter

Technische Information

Funk bidirektional	Nein	Nebenstelleneingang	Nein
Ausführung	Bewegungsmelder	Unterkriechschutz	Nein
Montageart	Aufputz	Betriebsartenschalter	Ja
Type	Bewegungsmelder	Tierschneise	Ja
Werkstoff	sonstige	Treppenlichtautomatik	Nein
Werkstoffgüte	Thermoplast	Ansprechhelligkeit einstellbar	Nein
Oberflächenschutz	unbehandelt	Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit	Nein
Ausführung der Oberfläche	matt	Ausschaltverzögerung selbstlernend	Nein
Farbe	weiß	EAN	3250617573702
Transparent	Nein		
Mit Busankopplung	Nein		

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	XXXX-001	Eckmontageadapter Ap: EE85x