



BERKER .net Jalousie Einsatz Komfort mit rundem Tragring Up
Art. Nr. 85221101

- Einzel-, Gruppen- und Zentralsteuerungen
- 2 mechanisch und elektronisch gegeneinander verriegelte Relaiskontakten
- 230 V Nebenstelleneingänge für Auf und Ab
- Anzahl Nebenstellen: unbegrenzt
- Leitungslänge Nebenstellen: max. 50 m
- Betriebsspannung: 230 V AC
- Schaltstrom ohmsch-induktiv/bei $\cos \phi = 0,6$: max. 5 A/max. 3 A
- Montageart: Up

niedriger Eigenenergiebedarf, für Einzel-, Gruppen- und Zentralsteuerungen, mit 230 V Nebenstelleneingängen für Auf und Ab, Anschluss von Nebenstellen Jalousie-Taster, Jalousieeinsätzen, Jalousie Schlüsseltaster, keine leitende Verbindung zwischen Tragring und Spreizkrallen, mit 2 mechanisch und elektronisch gegeneinander verriegelten Relaiskontakten, mit Schraubklemmen

Technische Information

Zusammenstellung	Basiselement
Integrierte Zeitschaltuhr	Nein
Ausführung	runder Tragring
Mit Helligkeitssensoranschluss	Nein
Geeignet für Windsensor	Ja
Geeignet für Regensensor	Ja
Mit Glasbruchmelderanschluss	Nein
Mit Astro-Programm	Nein
Nebenstelleneingang	Ja
Mit Memory-Funktion	Ja
Aussperrsicherung	Nein
Montageart	Unterputz

Werkstoff	sonstige
Werkstoffgüte	sonstige
Halogenfrei	Ja
Oberflächenschutz	sonstige
Transparent	Nein
Geeignet für Schutzart (IP)	IP20
Max. Schaltleistung	2,3 W
Nennspannung	230 V
Befestigungsart	Krallenbefestigung
Type	Jalousieeinsatz
EAN	4011334437048

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	XXXX-001	Jalousie-Taste: 85241xx, 85245xx
Zubehör	XXXX-002	Jalousie-Schaltuhr mit Display: 85741xx, 85745xx
Zubehör	XXXX-003	Trennrelais: 2969, 2919, 2930, 2931