



BERKER .net DALI Steuereinsatz mit integriertem Netzteil Up
Art. Nr. 85421700

- Liefert bei angeschlossener Netzspannung die Systemspannung für weitere DALI-Teilnehmer
- Steuerinformationen werden zentral an alle Teilnehmer im DALI/DSI-Netzwerk gesendet (Broadcast)
- DALI Spannung: 16 V DC (10,5 – 22,5 V DC)/Ausgangsstrom: max. 40 mA
- Leitungslänge DALI bei 1,5 mm²: max. 300 m
- Anzahl DALI/DSI-Geräte, aktiver/passiver Betrieb: max. 20/max. 64
- Anzahl Nebenstellen: unbegrenzt
- Leitungslänge Nebenstellen: max. je Kanal 50 m
- Betriebsspannung: 230 V AC
- Montageart: Up

Fernbedienung mit KNX-Funk Handsendern in Kombination mit KNX-Funk Tasten/Wandsender, mit Nebenstelleneingang für Taster (Schließer), mit elektronischem Kurzschluss- und Überlastschutz, zum Schalten und Steuern von EVG und Tronic-Trafo mit DALI-Schnittstelle, Steuerung liefert bei angeschlossener Netzspannung die Systemspannung für weitere DALI-Teilnehmer, Steuerinformationen werden zentral an alle Teilnehmer im DALI-Netzwerk gesendet (Broadcast), automatische Erkennung von DALI-/DSI-Geräten, Automatische Auswahl des Betriebsmodus (aktiv/passiv), keine leitende Verbindung zwischen Tragring und Spreizkrallen, DALI Bus-Kommunikation im Broadcast-Modus nach IEC 62386-102

Technische Information

Montageart	Unterputz
Nennspannung	16 V
Dimmung 1-10 V	Nein
Dimmung DALI	Ja
Dimmung DSI	Ja
Dimmung Touch and Dim	Ja
Dimmung mit Push-button	Ja
Dimmung herstellerspezifisch	Nein
Bedienungsart	Taste
Nebenstelleneingang	Ja
Lichtwertspeicher	Ja
Verwendbar mit Taste	Ja

Verwendbar mit Bewegungsmelder	Nein
Verwendbar mit Präsenzmelder	Nein
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer	Nein
Verwendbar mit Funktaste	Ja
Verwendbar mit IR-Taste	Nein
Gerätebreite	71 mm
Gerätehöhe	71 mm
Gerätetiefe	33.2 mm
Produktgruppe	Einsatz
Technologie	Berker.Net
EAN	4011334405184

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	XXXX-001	Taste für Schalter/Dimmer 1-fach: 85141xx
Zubehör	XXXX-002	Bewegungsmelder: 8534xx
Zubehör	XXXX-003	KNX Funk Taste 1-fach quicklink: 85145xx
Zubehör	XXXX-004	KNX Funk Taste 4-fach quicklink: 8564xx