



BERKER S.1/B.x SSD mit 1x USB A/1x USB C anthrazit matt

Art. Nr. **48041606**

- 2 Buchsen Typ USB-A und USB-C, Laden von Tablets, Smartphones u. ä.
- Ausgangsstrom je Buchse max. 3 A, Ausgangsstrom bei Betrieb beider Buchsen: max. 3 A
- Kurzschluß und überlastsicher durch elektronische Sicherung
- Erhöhter Berührungsschutz
- Steckklemmen
- Betriebsspannung: 250 V AC
- Nennstrom: 16 A
- Montageart: Up

Steckdose SCHUKO/USB A-C B.3, anthrazit matt. Steckdose mit 2 USB-Buchsen Typ A und Typ C zum Laden mobiler Endgeräte, wie z.B. Tablets, Smartphones, Navigationsgeräte und Digitalkameras über USB-Kabel, kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung), für Unterputz- und Hohlwandmontage, mit Steckklemmen.

Technische Information

Ausführung	Eurostecker (CEE 7/16)
Schutzkontakt	rund
Produktgruppe	Steckdose mit USB
Anzahl der USB-A Ports	1
Anzahl der USB-C Ports	1
Schalterprogramm	S.1/B.3/B.7
Aufdruck/Kennzeichnung	ohne
Anschlussart	Steckklemme
Farbe	anthrazit
Farbe	anthrazit matt

Sonderstromversorgung	ohne Sonderstromversorgung
Montageart	Unterputz
Befestigungsart	Krallen-/Schraubbefestigung
Werkstoff	sonstige
Werkstoffgüte	sonstige
Oberflächenschutz	unbehandelt
Ausführung der Oberfläche	matt
Geeignet für Schutzart (IP)	IP20
Schlagfestigkeit	IK02
EAN	4011334528302