


**FERMAX SEE-U Steckernetzteil**
**Art. Nr. F1390**

- Inklusive vier universelle tauschbare Steckdosenadapter
- Adapterkabel für Leitungsverlängerung zum Monitor
- Eingang: 100 – 240 V AC, 50/ 60 Hz, 0,8 A MAX.
- Ausgang: 15 V DC/ 1,5 A, 22,5 W

Produkteigenschaften: Universelles Steckernetzteil mit 4 austauschbaren Steckern; Eingang: 100 - 240 VAC, 50/ 60 Hz, 0,8A; Ausgang: 15 VDC, 1,5 A, 22,5 W; Anschluss am Monitor (ist für jeden Monitor notwendig); Adapterkabel für die Verlängerung der Leitungslänge zwischen Steckernetzgerät und Monitor; Farbe: schwarz;

**Technische Information**

Anwendung	Video
Eingangsspannung	230 V
Frequenz	50 Hz
Stromart	DC
Ausgangsspannung	15 V
Max. Ausgangsstrom	1.5 A
Kurzschlussfest	Ja
Installationstechnik	2-Draht

Steuerfunktion	Nein
Auswertefunktion	Nein
Anzahl der anschließbaren Teilnehmer	1
Serviceanzeigen	Nein
Montageart	sonstige
Programmiersperre	Nein
Mit Kontakt	Nein
EAN	8424299013954