



BERKER S.1/B.x Zentralplatte f.XLR-Rund- steckverbinder D-Serie, polarweiß matt

 Art. Nr. **14121909**

- Für Speakon und Klinkensteckverbinder
- Beschriftungsfeld einrastbar in Zwischenring
- Nur mit Zwischenring für Zentralplatte des Programms zu verwenden
- Ausschnitt Ø: 23,6 mm
- Schraubenabstand (waagrecht/senkrecht): 19/24 mm
- Montageart: Up

Zentralplatte für XLR-Rundsteckverbinder D-Serie Berker S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt - mit Tragplatte - mit Ausschnitt Durchmesser 23,6 mm - Schraubenabstand (waagrecht/senkrecht) 19 / 24 mm - Speakon und Klinkensteckverbinder - ohne Spreizkrallen Achtung! Nur mit Zwischenring für Zentralplatte des Programms zu verwenden.

Technische Information

Zusammenstellung	Zentralplatte für Zwischenring	RAL-Nummer (ähnlich)	9010
Farbe	polarweiß matt/samt	Transparent	Nein
Verwendung	XLR	Befestigungsart	Befestigung mit Schraube
Tragring	Ja	Mit Buchsen/Kupplungen	Nein
Mit Staubschutz	Nein	Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen	1
Mit Klappdeckel	Nein	Mit Zugentlastung	Nein
Beschriftungsfeld	Beschriftungsfeld in Zwischenring einrastbar	Lüsterklemme	Nein
Mit Aufdruck	Nein	Geeignet für Schutzart (IP)	IP20
Montageart	Unterputz	Gerätebreite	71 mm
Werkstoff	sonstige	Gerätehöhe	71 mm
Werkstoffgüte	sonstige	Gerätetiefe	10 mm
Halogenfrei	Ja	EAN	4011334226963
Ausführung der Oberfläche	matt		

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	XXXX-001	Zwischenring für Zentralplatte: 1109xx,1108xx
Zubehör	XXXX-002	Beschriftungsfeld für Zwischenring: 190500xx