


BERKER S.1/B.x Berker.Net Bewegungsm. für 1,1 m polarweiß matt
Art. Nr. 85341188

- Taste für Ein/Aus Automatik und Sonderfunktionen (Party, Teach-In, Sperre, Anwesenheitssimulation)
- Tastensperre
- Betriebs- und Status-LED rot/grün/orange
- Teach-Funktion für die Ansprechhelligkeit über Taste
- Ansprechhelligkeit einstellbar: 5 – 1000 lx
- Betriebsspannung vom Berker.Net-Einsatz
- Montage: 1,1/2,2 m, Erfassungsbereich: 12 x 16/8 x 12 m rechteckig
- Montageart: Up

Bewegungsmelder 1,1 m S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt. Bewegungsmelder niedriger Eigenenergiebedarf, mit Memory-Funktion zur Anwesenheitssimulation, mit Tastensperre, Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden, Teach-Funktion für die Ansprechhelligkeit über Taste, LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatibilitäts-Anzeige, mit Betriebs- und Status-LED rot/grün/orange, mit Taste für Ein/Aus/Automatik, µ-Prozessor gesteuerte Arbeitsweise, mit Demontageschutz. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm.

Technische Information

Ausführung	Bewegungsmelder	Tierschneise	Nein
Montageart	Unterputz	Treppenlichtautomatik	Nein
Technologie	Berker.Net	Werkstoff	Kunststoff
Produktgruppe	Bewegungsmelder	Farbe	polarweiß matt
Konstantlichtregelung	Nein	Werkstoffgüte	Thermoplast
HLK-Ansteuerung	Ja	Halogenfrei	Ja
Vernetzbar	Ja	Geeignet für Schutzart (IP)	IP20
Geeignet für drahtlose Übertragung	Nein	Betriebsartenschalter	Ja
Unterkriechschutz	Nein	Min. Einschaltdauer	180 s
Montagehöhe	1.1 m	Max. Einschaltdauer	3 min
Max. Reichweite zu einer Seite	8 m	Ausschaltverzögerung selbstlernend	Nein
Max. Reichweite frontal	12 m	Erfassungswinkel horizontal	45 - 90 °
Schalterprogramm	S.1/B.3/B.7	Farbe	weiß
Ansprechempfindlichkeit einstellbar	Ja	RAL-Nummer (ähnlich)	9010
Ansprechhelligkeit einstellbar	Ja	EAN	4011334373537
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit	Ja		
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz	Ja		

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	85421200	Universal-Tastdimmer 1fach
Zubehör	85121100	Schalt-Einsatz 1fach
Zubehör	85320100	Nebenstelle für Bewegungsmelder
Zubehör	85121200	Relais-Einsatz
Zubehör	85421100	Tastdimmer (R, L)