



## HAGER KNX Schalt-/Jalousieaktor 4/2fach 16 A C-Last REG

## Art. Nr. HTYA604D

- Beliebiger Mixbetrieb aus Antriebs- und Schaltfunktionen möglich
- Handbedienung am Aktor pro Kanal über Taste (Einflächenbedienung)
- Zum Schalten verschiedener Außenleiter geeignet
- 230 V Glüh-/Halogen-Lampen: 2300 W
- 230 V LED-/Energiespar-Lampen: 18x 23 W/12x 23 W
  Konventionelle/elektronische Trafos: 1600 VA/1200 W
- QuickConnect SteckklemmenBetriebsspannung: 230 V AC
- Montageart: REG

## **Technische Information**

Funk bidirektional	Nein
Montageart	REG
Vor Ort-/Handbedienung	Ja
Größe	4 TE
Mit LED-Anzeige	Ja
Geeignet für C-Last	Ja
Kanalzahl	4/2

Verschiedene Phasen anschließbar	Ja	
Mit Busankopplung	Ja	
Busmodul abnehmbar	Nein	
Modulare Erweiterungsmöglichkeit Nein		
Schutzart (IP)	IP20	
EAN	3250616059832	