


HAGER KNX Schalt-/Jalousieaktor 6/3fach 16 A C-Last REG
Art. Nr. HTYA606D

- Beliebiger Mixbetrieb aus Antriebs- und Schaltfunktionen möglich
- Handbedienung am Aktor pro Kanal über Taste (Eingflächenbedienung)
- Zum Schalten verschiedener Außenleiter geeignet
- 230 V Glüh-/Halogen-Lampen: 2300 W
- 230 V LED-/Energiespar-Lampen: 18x 23 W/12x 23 W
- Konventionelle/elektronische Trafos: 1600 VA/1200 W
- QuickConnect Steckklemmen
- Betriebsspannung: 230 V AC
- Montageart: REG

Technische Information

Funk bidirektional	Nein
Montageart	REG
Vor Ort-/Handbedienung	Ja
Größe	4 TE
Mit LED-Anzeige	Ja
Geeignet für C-Last	Ja
Kanalzahl	6/3

Verschiedene Phasen anschließbar	Ja
Mit Busankopplung	Ja
Busmodul abnehmbar	Nein
Modulare Erweiterungsmöglichkeit	Nein
Schutzart (IP)	IP20
EAN	3250616059795