


PYREX Bi-Sensor Rauchmelder PX-1 weiß
Art. Nr. PYR-PX1

- Bi-Sensor-Prozessor-Technologie (Rauch und Hitze)
- Q-Label zertifiziert
- Lithium-Ionen-Akku mit 10+2 Jahren Lebensdauer
- Zertifizierte Klebmontage nach EN 14676
- Küchentauglich durch Kondensationsbarriere
- Reduzierte Lautstärke des Prufftons
- Aktive Verschmutzungskompensation
- Manufaktur Varianten auf Anfrage erhältlich
- Montageart: Ap, 105 x 38 mm (Ø x H)

Der PX-1 ist ein Standalone Rauchmelder gemäß DIN EN 14604 und verfügt über eine fest eingebaute Langzeit-Lithiumbatterie. Bei unseren Geräten entfallen dadurch lästige und teure Batteriewechsel. Damit tragen wir aktiv zum Umweltschutz bei. Durch den sensorgesteuerten Sicherheitsmechanismus wird nur dann ein Alarm ausgelöst, wenn es wirklich konkrete Anzeichen für einen Brand gibt. Pyrex Produkte erreichen größte Täuschungsalarm-Sicherheit.

Technische Information

Wirkprinzip	Kombination	Standalone	Ja
Lautstärke	85 dB(A)	Primärstromversorgung	Batterie/Akku
Ansprechtemperatur	60 °C	Versorgungsspannung DC	3 V
Mit Orientierungslicht	Nein	Schutzart (IP)	IP40
Art des Test-/Pauseknopfes	Prüftaste	Mit Q-Label	Ja
Montageart	Aufbau	Höhe/Tiefe	38 mm
Selbstklebend	Ja	Durchmesser	105 mm
Farbe	weiß	EAN	4260236270936

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	PYR-RWMMC	Diagnosegerät