


**BERKER K.5 Radio Touch DAB+/Bluet. Edelstahl matt**
**Art. Nr. 30847004**

- Stereo UKW-Radio mit RDS-Anzeige
- Beleuchtetes Touch-Grafikdisplay mit Uhrzeit- und Datumsanzeige, Senderspeicher
- Bedienung über Sensorflächen des Touch-Displays, Einschalten mit letztem Sender
- Externer Audioeingang: AUX IN
- Wecker mit Schlummerfunktion, Schlaf-Timer
- Max. 2 Lautsprecher mit einer Impedanz von 4 – 8 Ω
- Betriebsspannung: 230 V AC
- Montageart: Up

Radio Touch DAB+/Bluetooth zum Empfang von digitalen DAB+- oder analogen UKW-Sendern mit RDS-Anzeige zur Montage in zwei Unterputz-Gerätedosen nach DIN 49073 oder Aufputz-Gehäuse.

Radiomodul Anschluss: Betriebsspannung, Nebenstelleneingang für Ein-/Ausschaltung, 2x Lautsprecher für rechts/links, AUX IN für externe Audioquellen, Wurf-Antennenanschluss und Radio-Aufsatz Buchse für das Touch Display.

Über die Bluetooth-Verbindung werden von max. 8 mobilen Endgeräten multimediale Inhalte über das Radio/den Lautsprecher wiedergegeben (Streaming).

Radio Touch Funktionen: 6 Symbol-Tasten für Ein-/Ausschalten, Bedienungsebene zurückspringen, scrollen/Wert hoch/runter und Lautstärke +/- . Die Symbol-Tastfunktionen oder die Display-Bedienungsfunktionen ermöglichen den Abruf von Senderspeicher (8 Sendeplätze jeweils für UKW oder DAB+), Uhrzeit-/Datumsanzeige, Wecker Funktionen, Timer/Countdown, Sprache, Beleuchtung, AUX oder Sound. Dazu werden über die Tasten die Sendersuchläufe gestartet. Das Radio verfügt über einen speziellen Hotelmode, in dem die Bedienung des Gerätes eingeschränkt ist.

Hinweis: Ein notwendige Lautsprecher, Gerätedosen oder AP-Gehäuse und der Design-Rahmen sind nicht enthalten. Ein zweiter Lautsprecher und eine Wurf-Antenne (Empfehlung l = 75 cm für FM, l = 40 cm für DAB+) zur Empfangsverbesserung kann optional angeschlossen werden.

**Technische Information**

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Anzahl der Weckzeiten | 1                   |
| Funkuhr               | Ja                  |
| Produktgruppe         | Radio mit Bluetooth |
| CD-Player             | Nein                |
| Anzeigeart            | digital             |
| DAB+                  | Ja                  |
| Internet-Radio        | Nein                |
| KW-Empfänger          | Nein                |
| LW-Empfänger          | Nein                |
| Schalterprogramm      | K.5                 |

|                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| MW-Empfänger                  | Nein                     |
| UKW-Empfänger                 | Ja                       |
| Anzahl der Speicherplätze     | 16                       |
| RDS                           | Ja                       |
| Stromversorgung               | Stromnetz                |
| Mit Netzteil                  | Ja                       |
| Farbe                         | edelstahl matt, lackiert |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein                     |
| Ausführung                    | mit Bluetooth            |
| EAN                           | 4011334529132            |

**Zu diesem Artikel gehört:**

|         | Art.Nr.  | Bezeichnung                        |
|---------|----------|------------------------------------|
| Zubehör | 28850000 | Deckeneinbau-Lautsprecher Ø 80 mm  |
| Zubehör | 28850001 | Deckeneinbau-Lautsprecher Ø 140 mm |