


BERKER KNX S.1/B.x Tastsensor-Modul 1fach Up
Art. Nr. 80141180

- Umfangreiche Applikation
- 2 Bedienflächen als Tasten oder Wippe konfigurierbar
- Mit Mittelstellung
- RGB Status LED
- Integrierter Summer
- Integrierter Temperaturfühler
- Betriebsspannung über Bus: 28 - 30 V DC
- Montageart: Up

Tastsensor-Modul 1-fach Up. Für die Montage in handelsübliche 60 mm Schalterdosen, Busanschluss über Anschlussklemme. Für Schraubbefestigung über Tragring oder Krallenbefestigung, zum Aufstecken von Tast-Abdeckungen mit Status-LED in Funktion und Farbe parametrierbar, mit integriertem Summer zur Lokalisierung des Gerätes integrierter Temperaturfühler zur Messung der Umgebungstemperatur. Für die Inbetriebnahme mit ETS 4 oder 5 und System easy.

Technische Information

Bussystem KNX	Ja
Schalterprogramm	S.1/B.3/B.7
Tastenzahl	1-fach
Funk bidirektional	Nein
Montageart	Unterputz
Mit Diebstahl-/Demontageschutz	Ja
Mit Busankopplung	Ja
Anzahl der Betätigungspunkte	2
Anzahl der Tasten	1
Mit LED-Anzeige	Ja
Mit Beschriftungsfeld	Nein
Mit Display	Nein

Werkstoff	sonstige
Werkstoffgüte	sonstige
Oberflächenschutz	unbehandelt
Farbe	grau
RAL-Nummer (ähnlich)	7035
Transparent	Nein
Mit Raumthermostat	Ja
Mit Infrarot-Sensor	Nein
Schutzart (IP)	IP20
Eigenschaft und Funktion	Temperatursensor; RGB-LED
Produktgruppe	Taster-BA
EAN	3250617153768

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	XXXX-001	KNX Abdeckung 1-/2-fach: 809602xx, 809603xx
Zubehör	XXXX-002	KNX Abdeckung 1-/2-fach mit Pfeilen: 809612xx, 809613xx
Zubehör	XXXX-003	KNX Abdeckung 1-/2-fach mit I/O-Symbol: 809622xx, 809923xx