


BERKER KNX S.1/B.x Tastsensor-Modul 2fach Up
Art. Nr. 80142180

- Umfangreiche Applikation
- 2 Bedienflächen als Tasten oder Wippe konfigurierbar
- Mit Mittelstellung
- RGB Status LED
- Integrierter Summer
- Integrierter Temperaturfühler
- Betriebsspannung über Bus: 28 - 30 V DC
- Montageart: Up

Tastsensor-Modul 2-fach Up. Für die Montage in handelsübliche 60 mm Schalterdosen, Busanschluss über Anschlussklemme. Für Schraubbefestigung über Tragring oder Krallenbefestigung, zum Aufstecken von Tast-Abdeckungen mit Status-LED in Funktion und Farbe parametrierbar, mit integriertem Summer zur Lokalisierung des Gerätes integrierter Temperaturfühler zur Messung der Umgebungstemperatur. Für die Inbetriebnahme mit ETS 4 oder 5 und System easy.

Technische Information

| | |
|--------------------------------|-------------|
| Bussystem KNX | Ja |
| Schalterprogramm | S.1/B.3/B.7 |
| Tastenzahl | 2-fach |
| Funk bidirektional | Nein |
| Montageart | Unterputz |
| Mit Diebstahl-/Demontageschutz | Ja |
| Mit Busankopplung | Ja |
| Anzahl der Betätigungspunkte | 4 |
| Anzahl der Tasten | 2 |
| Mit LED-Anzeige | Ja |
| Mit Beschriftungsfeld | Nein |
| Mit Display | Nein |

| | |
|--------------------------|---------------------------|
| Werkstoff | sonstige |
| Werkstoffgüte | sonstige |
| Oberflächenschutz | unbehandelt |
| Farbe | grau |
| RAL-Nummer (ähnlich) | 7035 |
| Transparent | Nein |
| Mit Raumthermostat | Ja |
| Mit Infrarot-Sensor | Nein |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Eigenschaft und Funktion | Temperatursensor; RGB-LED |
| Produktgruppe | Taster-BA |
| EAN | 3250617153799 |

Zu diesem Artikel gehört:

| | Art.Nr. | Bezeichnung |
|---------|-------------|--|
| Zubehör | 809603XX-SH | KNX Tastsensor Modul 2-fach Abdeckung mit Szenenbedruckung |