


BERKER KNX Q.x Tastsensor 4fach Komfort alu samt
Art. Nr. 80144321

- Umfangreiche Komfort-Applikation mit 2-Kanal Modus
- 8 Bedienflächen als Tasten oder Wippen konfigurierbar
- Pro Wippe zwei frei konfigurierbare RGB LEDs
- Weiße Betriebs-LED
- Integrierter Temperatursensor
- Alarmtelegramm nach Abziehen vom Busankoppler
- Optional beschriftbar unter beschriftung.siblik.com
- Eigener Rahmen notwendig
- Betriebsspannung über Bus: 28 – 30 V DC

Tastsensor-Modul UP für die Montage in handelsübliche 60 mm Schalterdosen, Busanschluss über Anschlussklemme. Für Schraubbefestigung über Tragring oder Krallenbefestigung, zum Aufstecken von Tast-Abdeckungen mit Status-LED in Funktion und Farbe parametrierbar, mit integriertem Summer zur Lokalisierung des Gerätes integrierter Temperatursensor zur Messung der Umgebungstemperatur. Für die Inbetriebnahme mit ETS 4 oder 5 und System easy.

Technische Information

Bussystem KNX	Ja
Schalterprogramm	Q.1/Q.3/Q.7
Farbe	alu samt
Protokoll	KNX
Produktgruppe	Tastsensor
Eigenschaft und Funktion	Temperatursensor; RGB-LED
Beschriftungsleiste	1
Funk bidirektional	Nein
Montageart	Unterputz
Mit Diebstahl-/Demontageschutz	Ja
Mit Busankopplung	Nein
Anzahl der Betätigungspunkte	8
Anzahl der Tasten	4

Mit LED-Anzeige	Ja
Mit Beschriftungsfeld	Ja
Mit Display	Nein
Werkstoff	Kunststoff
Werkstoffgüte	Thermoplast
Oberflächenschutz	lackiert
Ausführung der Oberfläche	matt
RAL-Nummer (ähnlich)	9006
Transparent	Nein
Mit Raumthermostat	Ja
Mit Infrarot-Sensor	Nein
Schutzart (IP)	IP20
EAN	4011334449454

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	80040001	Busankoppler