


BERKER Serie 1930 Jalousie Drehschalter polarweiß glänzend
Art. Nr. 381103

- Tast-Rast-Funktion
- Mit 0-Stellung
- Schraubklemmen
- Nennspannung: 250 V AC
- Schaltstrom: 10 AX

Jalousie-Drehschalter mit Zentralstück und Drehknopf, Tastrastfunktion, 0-Stellung, mit Schraubklemmen. Hinweis: Für den Umbau in Drehtaster Arretierungsscheibe (Zubehör) verwenden.

Technische Information

Schaltstrom	10 AX (100 W Bemessungsleistung (SBL))
Produktgruppe	Beschattung
Zusammenstellung	Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Ausführung	Schalter 1-polig
Polzahl	1
Bedienungsart	Drehknopf
Mit elektrischer Verriegelung	Ja
Schalterprogramm	Serie 1930
Mechanisch bedienbar	Ja
Elektronisch bedienbar	Nein
Montageart	Unterputz
Werkstoff	sonstige
Werkstoffgüte	sonstige

Halogenfrei	Ja
Oberflächenschutz	unbehandelt
Ausführung der Oberfläche	glänzend
Befestigungsart	Befestigung mit Schraube
Farbe	polarweiß glänzend
RAL-Nummer (ähnlich)	9010
Transparent	Nein
Textfeld/Beschriftungsfläche	false
Geeignet für Schutzart (IP)	IP20
Nennspannung	250 V
Min. Tiefe der Gerätedose	35 mm
EAN	4011334489153