



80262280

KNX Bewegungsmelder-Modul 2,2 m mit integriertem Busankoppler S.1/B.x

- mit Umschalter für AUS/Automatik/EIN
- Betriebsartanzeige über Status-LED rot/grün/orange
- Ausgabe des Helligkeitswertes über Objekt möglich
- mit 3 Betriebsarten: Automatik/Dauer EIN/Dauer AUS
- zwei Funktionskanäle für helligkeitsabhängige Funktionen
- zusätzlicher Kanal für helligkeitsunabhängigen Melderbetrieb
- mit Taste für Automatik/Dauer-EIN/Dauer-AUS
- Busanschluss über Anschlussklemme
- mit Spreizkrallen
- mit Demontageschutz
- Permanente direkte Sonneneinstrahlung in die nach oben ausgerichtete Erfassungsebene kann zum Ausfall des Bewegungsmelders führen.
Nur für den Innenbereich geeignet!
- Automatische Auslösung von Busfunktionen bei Bewegung im Erfassungsbereich oder manuelle Steuerung über integrierte Taste.



easy

Technische Merkmale

Betriebsspannung über Bus	21/32 V DC
Betriebstemperatur	-5/45 °C
Haupt-Designlinie	KNX - BERKER S.1/B.3/B.7
Optimale Montagehöhe	2,2 m
Min. Einschaltdauer	10 s
Max. Einschaltdauer	30 min
Max. Reichweite frontal	8 m
Max. Reichweite zu einer Seite	12 m
Erfassungswinkle horizontal	90/180 °