



85241131



IP20

### Jalousie-Taste Berker R.1/R.3/Serie 1930/R.classic, schwarz glänzend

Jalousie-Taste niedriger Eigenenergiebedarf, Memory-Funktion zur automatischen Ausführung gelernter Auf- und Abfahrzeiten mit Position, Party-Funktion, keine Ausführung von Automatik-, Funk und Nebenstellenbefehlen (Aussperricherung), LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatibilitäts-Anzeige, mit Status-LED für Memory- und Party-Funktion rot/orange, mit Demontageschutz, mit Aufdruck Symbol Pfeile. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, halogenfrei.

#### Technische Merkmale

##### Funktion

Jalousie-Laufzeit	2 min
Laufzeit	max. 2 min

- Memory-Funktion zur automatischen Ausführung gelernter Auf- und Abfahrzeiten mit Position
- Party-Funktion, keine Ausführung von Automatik-, Funk- und Nebenstellenbefehlen (Aussperricherung)

##### Kontrollen und Indikatoren

- Aktivierung der Party-Funktion durch Tasten in Auf- und Ab-Richtung > 20 Sek.

##### Elektrische Hauptmerkmale

Nennspannung	12 V
--------------	------

##### Messung

relative Luftfeuchte (ohne Betauung)	0 ... 65 % (ohne Betauung)
--------------------------------------	----------------------------

##### Werkstoff

Designlinienfarbe	schwarz
Werkstoff	Thermoplast

##### Abmessungen

Ø	57,6 mm
---	---------

##### LED Steuerung

- LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatibilitäts-Anzeige
- mit Status-LED für Memory- und Party-Funktion rot/orange
- mit Kontroll-LED für Aussperricherung

##### Montage

- Klemmbefestigung

##### Einstellungen

Lamellenverstellzeit	(einstellbar) 50 ms ... 2,5 s
minimale Lamellen-Verstellzeit	≈ 250 ms
Nachlaufzeit, einstellbar	0 ... 500 s
Lamellenverstellung bei Tastendruck	< 0,4 s

##### Ausstattung

Selbsthaltung für 2 min bei Tastendruck	> 0,4 s
Umschaltzeit bei Richtungswechsel	< 0,6 s

**Sicherheit**

---

- mit Demontageschutz

---

**Verwendung Bedingungen**

---

Betriebstemperatur

-5 ... 45 °C

---

- niedriger Eigenenergiebedarf

---

**Kennzeichnung**

---

Gewerk / Anwendung

Jalousiesteuerung

---

Haupt-Designlinie

Berker R.1/R.3/Serie 1930/R.classic

---

Sekundär Designlinie(n)

Berker R.3, Berker R.1

---