



Zentralstück für Antennen-Steckdose 2-/3Loch Berker K.5, Edelstahl, Metall mattiert

Zentralstück für 2- und 3-Loch Antennen-Steckdosen, mit ausbrechbarem SAT-Eingang. Passend zu Antennen-Steckdosen führender Hersteller. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, Edelstahl rostfrei ummantelt, halogenfrei

Technische Merkmale

Kompatibilität

Für Antennen-Steckdose nach DIN 45330

Konnektivität

- mit ausbrechbarem SAT-Eingang

Werkstoff

RAL Farbe	RAL 9022 - Perlhellgrau
Designlinienfarbe	Edelstahl
Farbe	edelstahl
Material / Verarbeitung	Metall mattiert
Werkstoff	Edelstahl
Oberfläche	matt

Montage

- für Schraubbefestigung

Ausstattung

- ohne Tragring

Sicherheit

Schutzart IP20

Kennzeichnung

Gewerk / Anwendung	Kommunikationstechnik
Haupt-Designlinie	Berker K.5
Sekundär Designlinie(n)	Berker K.5

12017014