



Zentralstück für Antennen-Steckdose 2-/3Loch Berker K.1, anthrazit matt, lackiert

Zentralstück für 2- und 3-Loch Antennen-Steckdosen, mit ausbrechbarem SAT-Eingang. Passend zu Antennen-Steckdosen führender Hersteller. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchstabil, halogenfrei.

Technische Merkmale

Kompatibilität

Für Antennen-Steckdose nach DIN 45330

Konnektivität

- mit ausbrechbarem SAT-Eingang

Werkstoff

RAL Farbe	RAL 7021 - Schwarzgrau
Designlinienfarbe	anthrazit
Farbe	anthrazit
Material / Verarbeitung	lackiert
Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	matt

Montage

- für Schraubbefestigung

Ausstattung

- ohne Tragring

Sicherheit

Schutzart IP20

Kennzeichnung

Gewerk / Anwendung	Kommunikationstechnik
Haupt-Designlinie	Berker K.1
Sekundär Designlinie(n)	Berker K.1

12017016