



12031606

Zentralstück für Antennen-Steckdose 2-/3Loch Berker S.1/B.3/B.7, anthrazit matt

Zentralstück für 2- und 3-Loch Antennen-Steckdosen, mit ausbrechbarem SAT-Eingang. Passend zu Antennen-Steckdosen führender Hersteller. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei.

Technische Merkmale

Kompatibilität

Für Antennen-Steckdose nach DIN 45330

Konnektivität

- mit ausbrechbarem SAT-Eingang

Werkstoff

| | |
|-------------------|------------------------|
| RAL Farbe | RAL 7021 - Schwarzgrau |
| Designlinienfarbe | anthrazit |
| Farbe | anthrazit |
| Werkstoff | Thermoplast |
| Oberfläche | matt |

Montage

- für Schraubbefestigung

Ausstattung

- ohne Tragrings

Sicherheit

Schutzart IP20

Kennzeichnung

| | |
|--------------------|-----------------------|
| Gewerk / Anwendung | Kommunikationstechnik |
| Haupt-Designlinie | Berker S.1/B.3/B.7 |