



12036086

Zentralstück für Antennen-Steckdose 2-/3Loch Berker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9, anthrazit samt, lackiert

Zentralstück für 2- und 3-Loch Antennen-Steckdosen, mit ausbrechbarem SAT-Eingang. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei.

Technische Merkmale

Kompatibilität

Für Antennen-Steckdose nach DIN 45330

Konnektivität

- mit ausbrechbarem SAT-Eingang

Werkstoff

RAL Farbe	RAL 7021 - Schwarzgrau
Designlinienfarbe	anthrazit
Farbe	anthrazit
Material / Verarbeitung	lackiert
Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	samt

Montage

- für Schraubbefestigung

Ausstattung

- ohne Tragring

Sicherheit

Schutzart IP20

Kennzeichnung

Gewerk / Anwendung	Kommunikationstechnik
Haupt-Designlinie	Berker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9
Sekundär Designlinie(n)	Berker Q.1, Berker Q.3