



395619



Zugtaster, Wechsler mit separatem Meldekontakt Lichtsteuerung, sonstige

Zugtaster, Wechsler, mit separatem Meldekontakt, beleuchtbar mit Glimm- und Glühaggregat mit N-Klemme. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung, mit Steckklemmen, Zugschnuranbindung. Für Wand- und Deckenmontage.

Technische Merkmale

Architektur

Bedienungsart	Zugschnur
---------------	-----------

Ausführung

- Wechsler, mit separatem Meldekontakt

Elektrische Hauptmerkmale

Nennspannung	250 V
Nennspannung	250 V AC

Strom

Taststrom	10 A
-----------	------

Leitungslänge

Länge Zugschnur	14 cm
-----------------	-------

Werkstoff

Werkstoff	Kunststoff/Metall
Oberfläche	matt

Abmessungen

Tiefe	42 mm
Einbautiefe	31,2 mm
Höhe	71 mm
Breite	71 mm
Kontaktabstand	> 3 mm

Montage

- für Wand- und Deckenmontage
- mit Spreizkrallen

Anschluss

Verbindungsklemmen	nach IEC 60669-1
Verbindungsklemmen	nach VDE 0632-1
- mit Steckklemmen	

Ausstattung

- für Beleuchtung und Kontrollschaltung

Sicherheit

Schutzart	IP20
-----------	------

Kennzeichnung

Gewerk / Anwendung	Lichtsteuerung
Haupt-Designlinie	Lichtsteuerung