



85141129



IP20

### Taste 1fach Berker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9, polarweiß samt

Taste 1-fach zum Aufstecken auf geeignete Einsätze (Elektronik-Plattform), niedriger Eigenenergiebedarf, mit Zweiflächenbedienung, Einschalthelligkeit bei Verwendung auf Dimmeinsatz netzausfallsicher speicherbar. Bereitstellung der Betriebsspannung über Einsatz. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsticher, halogenfrei.

#### Technische Merkmale

#### Kontrollen und Indikatoren

- mit Zweiflächenbedienung

#### Elektrische Hauptmerkmale

Nennspannung	12 V
--------------	------

#### Spannung

Betriebsspannung	über Einsatz
------------------	--------------

#### Leistung

- niedriger Eigenenergiebedarf

#### Messung

relative Luftfeuchte (ohne Betauung)	0 ... 65 % (ohne Betauung)
--------------------------------------	----------------------------

#### Werkstoff

Designlinienfarbe	polarweiß
-------------------	-----------

Farbe	polarweiß
-------	-----------

Werkstoff	Thermoplast
-----------	-------------

#### Ausstattung

- Einschalthelligkeit bei Verwendung auf Dimmeinsatz netzausfallsicher speicherbar

#### Sicherheit

- mit Demontageschutz

#### Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur	-5 ... 45 °C
--------------------	--------------

#### Kennzeichnung

Gewerk / Anwendung	Lichtsteuerung
--------------------	----------------

Haupt-Designlinie	Berker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9
-------------------	------------------------

Sekundär Designlinie(n)	Berker Q.1, Berker Q.3
-------------------------	------------------------