



28827009



Lautsprecher, K.1, polarweiß glänzend

Lautsprecher zum Anschluss an Radio Touch und Radio Touch IP, als zusätzlicher Lautsprecher für Stereo-Wiedergabe oder Ersatz, Montage in Gerätedose nach DIN 49073.

- konfektioniert, mit 2-adriger, doppelt isolierter, flexibler Leitung

Technische Merkmale

Haupt-Designlinie	Berker K.1
Farbe	polarweiß glänzend
Impedanz	4 Ω
Nenn-/Musikbelastbarkeit	3/4 W
Übertragungsbereich (-3 dB)	170 ... 18000 Hz
Leiterquerschnitt (flexibel)	0,5 mm ²
Vorkonfektionierte Leitung	≈ 25 cm
Einbautiefe	35 mm
Werkstoff	Materialmix